

# TIGER G2



TG-T11-4

|                             |                                      |
|-----------------------------|--------------------------------------|
| <b>Artikel-Nummer</b>       | TG-T11-4                             |
| <b>Frequenz</b>             | 433 MHz , 69 Kanäle                  |
| <b>Duplex</b>               | Ja                                   |
| <b>Mod.type</b>             | FM-Modulation, Schmalband            |
| <b>Codekomb.</b>            | 4.200.000.000                        |
| <b>Funktyp</b>              | Niedrige IF Topologie                |
| <b>Ausgang</b>              | 10 mW (bei 50 Ohm)                   |
| <b>Schaltflächen</b>        | 10 x 2 -stufige Drucktasten          |
| <b>Anzahl der Batterien</b> | 1                                    |
| <b>Batterie</b>             | Wiederaufladbar & austauschbar       |
| <b>Art der Batterie</b>     | li-ion                               |
| <b>Nutzungsdauer</b>        | 16 h                                 |
| <b>Gewicht</b>              | 400 g /~ 0.9 Pfund                   |
| <b>Abmessungen</b>          | 76 x 210 x 37 mm /~ 3 x 8.3 x 1.5 In |
| <b>Schutz</b>               | IP65                                 |
| <b>Temperatur</b>           | -20 bis +55 °C / -4 bis 131 F        |
| <b>Sicherheitsstufe</b>     | SIL3, PLe                            |
| <b>Zertifizierungen</b>     | CE, G Lloyd                          |
| <b>Ein/Aus Schalter</b>     | 16                                   |
| <b>Ein/Aus Schalter</b>     | Nein                                 |
| <b>RFID</b>                 | Accessory: wall tag                  |
| <b>PIN code</b>             | 10                                   |

The product picture above is for illustrative purposes only, actual product appearance might be slightly different